

Контроллер автоматического отпуска и учета материальных ценностей «Квота-2»

Технический паспорт изделия

Изготовитель ООО «ТПК «Гарвекс»

ТУ 26.20.14-003-35531113-2018

Паспорт на контроллер «Квота-2» ревизия 5 от 01.03.2019

1 Основные сведения

1.1 Контроллер «Квота-2» (далее – контроллер) предназначен для автоматизированного учёта и отпуска жидких материальных ценностей (далее – продукт), в составе стационарных, мобильных и передвижных модулей. Контроллер оснащён жидкокристаллическим дисплеем, пленочной клавиатурой и считывателем бесконтактных карт. Контроллер выполнен в герметичном, пылевлагодостойком корпусе, оборудованном кабельными герметичными вводами. Контроллер имеет интерфейс 1-Wire для подключения температурных датчиков Dallas и интерфейс RS-485 для подключения внешних устройств.

1.2 Основные функции:

1.2.1 Идентификация и аутентификация пользователей системы. Учёт получателей продукта, количества выданного продукта, значения одометра и номера путевого листа получателя продукта.

1.2.2 Приём сигналов с датчиков: датчик парковки пистолета, датчик уровня, счетчик-объемомер, температурный датчик.

1.2.3 Управление исполнительными механизмами: насосным блоком, клапаном, клапаном замедления.

1.2.4 Управление сторонними устройствами выдачи продукта, подключенными по линии интерфейса RS-485.

1.2.5 Просмотр журнала событий, и передача событий в «облачное» хранилище данных.

1.3 Конструктивное исполнение контроллера допускает круглосуточную работу на площадках, на открытом воздухе под навесом, в открытых и закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий.

2 Технические характеристики

- Габаритные размеры прибора: 240x160x92 мм
- Габаритные размеры с кабельными вводами: 270x160x92 мм
- Корпус: Пластик
- Вес: 1,25 кг
- Класс защиты оболочки: IP54
- Температурный диапазон: -40°C – +50°C
- Напряжение питания: 220 В (12-24 В под заказ)
- Минимальное напряжение: 100 В (9 В под заказ)
- Максимальное напряжение: 240 В (36 В под заказ)
- Потребляемый ток (без учёта исполнительных устройств): 0,8 А
- Коммутируемый ток внешних исполнительных устройств (максимальный): 8 А
- Количество пользователей: 4096
- Количество событий отпуска: 8192
- Количество событий пополнений: 8192
- Количество заправочных постов: 2

- Количество сим-карт: 1 nano-SIM (не входит в комплект поставки)
- Количество интерфейсов RS-485: 1
- Количество интерфейсов 1-wire: 1
- Дисплей: жидкокристаллический индикатор монохромный, с подсветкой
- Тип клавиатуры: мембранная
- Ресурс клавиатуры: 10000000 нажатий

3 Комплектность

В комплект поставки контроллера «Квота-2» входят:

1. Контроллер автоматизированного учета и выдачи топлива «Квота-2» – 1 шт.
2. Карта-идентификатор получателя – 10 шт.
3. Предохранитель 2А – 1 шт.
4. Предохранитель 8А – 2 шт.
5. Элемент питания CR2032 – 1 шт.
6. Антенна GSM – 1 шт.
7. Паспорт контроллера «Квота-2» – 1 шт.
8. Руководство по установке, настройке и эксплуатации контроллера «Квота-2» – 1 шт.

4 Указания по эксплуатации

4.1 Монтаж, установка и техническое обслуживание контроллера производятся только при отключенном питании контроллера и исполнительных устройств, управляемых им.

4.2 Монтаж и настройка контроллера производятся в соответствии с руководством по эксплуатации изделия.

5 Правила транспортирования и хранения

5.1 Транспортирование контроллера должно производиться в упакованном виде, в индивидуальной или групповой упаковке, в крытых транспортных средствах.

5.2 Транспортирование контроллера необходимо производить в соответствии с условием Ж(2), согласно ГОСТ 23216-78.

5.3 Хранение контроллера необходимо производить в соответствии с условием 2(С), согласно ГОСТ 15150-69.

5.4 Агрессивность среды хранения должна соответствовать условию Х03.5, согласно ГОСТ Р51801-2001.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Производитель гарантирует соответствие контроллера «Квота-2» техническим требованиям при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации с момента окончания пуско-наладочных работ – 24 месяца.

6.3 Гарантия не распространяется на вышедшие из строя или получившие дефекты изделия в следующих случаях:

- при несоблюдении условий хранения, транспортировки, эксплуатации и обслуживания изделия;
- при применении изделия не по назначению;
- по истечении гарантийного срока;
- при внесении изменений в конструкцию изделия и замене деталей (за исключением сим-карты);
- при проведении монтажных и пуско-наладочных работ организацией, не имеющей полномочий на осуществление данного типа работ от предприятия-изготовителя;
- при отсутствии заземления или его несоответствии требованиям ПУЭ;
- если схема подключения не согласована с производителем.

6.4 При затруднениях, возникающих при настройке или эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку по многоканальному телефону 8 (800) 222-62-64 или по электронной почте support@garveks.ru.

7 Сведения об изготовителе

ООО «ТПК «Гарвекс», 195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции д.88, литера Ф.

Тел. 8 (800) 222-62-64;

E-mail: support@garveks.ru;

сайт: <http://garveks.ru>

8 Свидетельство о приемке и упаковке

Контроллер «Квота-2» изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ООО «ТПК «Гарвекс».

Сотрудник, осуществивший сборку:	
Сотрудник, осуществивший контроль качества:	